

Модуль KW-516F для подключения дополнительных вызывных панелей

KW-516F является релейным переключателем и предназначен для подключения дополнительных вызывных панелей. Он может использоваться для 4-х проводных видеодомофонных систем. Модуль имеет два канала для подключения к входам монитора и четыре канала для вызывных панелей. Подключив модуль KW-516F, можно увеличить возможности существующей системы, поддерживающей 2 вызывных панели, до 4-х вызывных панелей. Дополнительно, благодаря встроенной функции, на мониторе могут отображаться 4 вызывные панели последовательно, оставаясь независимыми и не влияя на работу друг друга. Модуль не требует отдельного источника питания.

Инструкция по эксплуатации

1. Вызов: В режиме ожидания, нажмите кнопку вызова на любой вызывной панели. Если пользователь нажмет кнопку разговора, он сможет общаться с посетителем, через эту панель, индивидуально. Связь не будет влиять на работу других вызывных панелей.
2. Просмотр: В режиме ожидания (экран выключен), нажимайте последовательно кнопку просмотра изображения от вызывных панелей монитора (канал 1, канал 2), чтобы просматривать Панель 1 – Панель 2 – Панель 3 – Панель 4 (часть мониторов может автоматически выключаться после просмотра Панели 2, вы можете нажать кнопку монитора снова). Таким образом, вы можете просматривать изображения всех 4-х вызывных панелей последовательно.

Замечание: у разных моделей мониторов, последовательность вывода изображений от панелей может быть разной.

Чтобы работа модуля была корректной, рекомендуется установить время просмотра 40 секунд.

Замечание: Только мониторы KENWEI, с поддержкой 2 вызывных панелей, могут использоваться с модулем KW-516F. Если используемый монитор не совместим с модулем, обратитесь к продавцу.



